

CLONAR: Tótems

- Tótem: Bios
- App: Farmacias | Genérico
- App: SPAR | Frigo Martel | Cash Converters | Pizza Royers
- Impresora: Vía Cable USB
- Impresora: Vía RED (No Recomendado)
- Impresora: Ticket con Logo
- Tótem | Ruleta

Tótem: Bios

Advance -> CSM -> todo por UEFI -> guardar y reiniciar

CSM -> CSM support -> disabled

IMPRESORA:

Obtener IP actual: Apagar interruptor -> Mantener "Feed" -> Encender interruptor

ingresar ip por defecto en web + 2 al numero final (Ej: "192.168.192.168" -> "192.168.192.170")

epson + serial

tcp/ip -> ip libre dentro de nuestro rango

tcp/ip -> manual

tcp/ip -> default gateway -> puerta de enlace

ePOS-Print -> Enabled

send -> reset -> cerrar

Totem -> Ajustar -> Impresion-> USB cambiarlo a EPOS -> agregar ip > Guardar y reiniciar.

Logo en impresión:

1. Pasar a negro sobre blanco el logo.
2. Cambiar el modo de imagen a "Escala de Grises" en Photoshop.
3. En modo de imagen hacemos click en "Mapa de Bits" SIN COMBINAR,
4. Salida: 72 Px/Pulgada | 50% de umbral.

App: Farmacias | Genérico

App: SPAR | Frigo Martel |
Cash Converters | Pizza
Royers

Impresora: Vía Cable USB

01. Terminal | Acceso al Modo Administrador

```
sudo su
```

```
cvc
```

02. Terminal | Instalar Mozilla Firefox

```
apt update
```

```
apt install firefox-esr
```

03. Terminal | Instalar CUPS

```
sudo apt-get install system-config-printer
```

```
sudo apt-get install hplip
```

```
sudo apt-get install hplip-gui
```

```
apt-get install cups cups-client
```

```
usermod -a -G lpadmin cvc
```

04. Terminal | DRIVERS: UNYKA UK56009

```
bash <(curl -s  
"https://panel.comunicacionvisualcanarias.com/uploads/printer/descargarImpreso  
ra.php?file=unyka")
```

```
cd /home/cvc/printer
```

```
sudo apt install ./unykaUK56009.deb
```

Mozilla Firefox: CUPS -> POS-> POS-80(en)

04. Terminal | DRIVERS: TM-T70II

```
bash <(curl -s  
"https://panel.comunicacionvisualcanarias.com/uploads/printer/descargarImpreso  
ra.php?file=tmx")
```

```
cd /home/cvc/printer
```

```
tar zxvf tmx-cups-2.0.3.0.tar.gz
```

```
cd tmx-cups
```

```
sudo ./install.sh
```

- 6
- 8
- 10

Mozilla Firefox: CUPS -> POS-> POS-80(en)

04. Terminal | DRIVERS: XPRINTER XP-C2008

```
bash <(curl -s  
"https://panel.comunicacionvisualcanarias.com/uploads/printer/descargarImpreso  
ra.php?file=xprinter")
```

```
cd /home/cvc/printer
```

```
sudo apt install ./xprinter.deb
```

Mozilla Firefox: CUPS -> Unknown -> _xprinter -> XP-80

04. Terminal | DRIVERS: Todas las Impresoras

```
bash <(curl -s  
https://panel.comunicacionvisualcanarias.com/uploads/printer/descargarImpresor  
a.php)
```

```
cd /home/cvc/printer
```

05. Mozilla Firefox: CUPS

http://localhost:631

USER: cvc

PASS: cvc

Instalar Impresora (Descrito en Drivers)

Establecer como Impresora Predeterminada

06. Terminal | Ajustes Finales

```
sudo apt-get install hpijs-ppds printer-driver-hpijs
```

```
apt --fix-broken install
```

Impresora: Vía RED (No Recomendado)

Obtener IP actual: Apagar interruptor -> Mantener "Feed" -> Encender interruptor

ingresar ip por defecto en web + 2 al numero final (Ej: "192.168.192.168" -> "192.168.192.170")

epson + serial

tcp/ip -> ip libre dentro de nuestro rango

tcp/ip -> manual

tcp/ip -> default gateway -> puerta de enlace

ePOS-Print -> Enabled

send -> reset -> cerrar

Totem -> Ajustar -> Impresion-> USB cambiarlo a EPOS -> agregar ip > Guardar y reiniciar.

Impresora: Ticket con Logo

Advance -> CSM -> todo por UEFI -> guardar y reiniciar

CSM -> CSM support -> disabled

IMPRESORA:

Obtener IP actual: Apagar interruptor -> Mantener "Feed" -> Encender interruptor

ingresar ip por defecto en web + 2 al numero final (Ej: "192.168.192.168" -> "192.168.192.170")

epson + serial

tcp/ip -> ip libre dentro de nuestro rango

tcp/ip -> manual

tcp/ip -> default gateway -> puerta de enlace

ePOS-Print -> Enabled

send -> reset -> cerrar

Totem -> Ajustar -> Impresion-> USB cambiarlo a EPOS -> agregar ip > Guardar y reiniciar.

Logo en impresión:

1. Pasar a negro sobre blanco el logo.
2. Cambiar el modo de imagen a "Escala de Grises" en Photoshop.
3. En modo de imagen hacemos click en "Mapa de Bits" SIN COMBINAR,
4. Salida: 72 Px/Pulgada | 50% de umbral.

Tótem | Ruleta

```
mkdir -p /home/cvc/scripts && \  
curl -L https://panel.comunicacionvisualcanarias.com/uploads/ruleta/ruleta.sh -o \  
/home/cvc/scripts/ruleta.sh && \  
chmod +x /home/cvc/scripts/ruleta.sh && \  
sudo ln -sf /home/cvc/scripts/ruleta.sh /usr/local/bin/ruleta && \  
/home/cvc/scripts/ruleta.sh
```

```
ruleta
```